



Linea di prodotti Baseline

Ajax SpaceControl Jeweller

Telecomando wireless per il controllo del sistema Ajax.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SIA
CP-01

UL®
LISTED

4 pulsanti



Inserire

Inserisce il sistema



Disinserire

Disinserisce il sistema



Modalità notturna

Attiva la Modalità notturna (inserisce i dispositivi per la protezione perimetrale)



Panico

Notifica un istituto di vigilanza e gli utenti di un pericolo o un'emergenza

Protezione contro l'attivazione accidentale dell'allarme: doppia pressione o pressione prolungata



Jeweller


tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,300 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Indicazione dell'esecuzione del comando con LED



Massima autonomia

- Fino a 5 anni di funzionamento
- Batteria sostituibile preinstallata
- Notifica di batteria scarica



Configurazione rapida




- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Può essere portato in tasca o sul portachiavi

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Dipende dalla regione di vendita.</p> <p>Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1,300 m In campo aperto.</p>	<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 1 × CR2032 Preinstallata.</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p>
<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +50 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco nero</p> <p>Dimensioni 65 × 37 × 10 mm</p> <p>Peso 13 g</p>	<p>Set completo</p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller 1 × batteria CR2032 (preinstallata) Guida rapida</p>	



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems